

Data teknis

Fluke 931 Contact and Non-Contact Dual-Purpose Tachometer



Fitur utama

- Layar 6 digit dengan lampu latar membuat data terbaca dengan jelas
- Peningkat deteksi sinyal menghindarkan dari tindakan deteksi yang tidak valid
- Bacaan nilai maks/min/rerata dan final
- Pengaturan fungsi daya mati otomatis
- Berukuran kecil dan mudah digenggam
- Mudah beralih antara mode pengukuran kontak dan non-kontak
- Kepala pengukuran kecepatan dan kecepatan rotasi yang berbeda beradaptasi dengan kejadian pengukuran yang berbeda
- Garansi 1 tahun

Ikhtisar Produk: Fluke 931 Contact and Non-Contact Dual-Purpose Tachometer

Takometer Fluke 931 merupakan takometer genggam yang menggabungkan fungsi pengukuran kecepatan kontak dan non-kontak dan dapat mengukur revolusi per menit (RPM) atau kecepatan dan jarak permukaan. Fluke 930 setara dengan Fluke 931 dengan konfigurasi minimum. Dengan hanya menyediakan fungsi pengukuran non-kontak, alat ini lebih terjangkau dan menawarkan kualitas yang konsisten.

Aplikasi:

- Lingkungan manufaktur berat, misalnya otomotif, tekstil, pulp dan kertas, pengolahan logam
- Pabrik pengolahan air
- Pabrik manufaktur mesin dan kimia
- Kompresor HVAC untuk sistem industri

Spesifikasi: Fluke 931 Contact and Non-Contact Dual-Purpose Tachometer

Pengukuran kecepatan rotasi	
Rentang	Pengukuran optik (non-kontak): 1 hingga 99999 revolusi/menit Pengukuran kontak: 1 hingga 19999 revolusi/menit (Fluke 931 saja)
Presisi	$\pm 0,02\%RD+1$
Jarak sensor	(optik) 500 mm

Spesifikasi	
Jenis Baterai	(2) 1,5V LR6 (alkaline) baterai AA
Daya tahan baterai	Sekitar 40 jam
Suhu pengoperasian	0°C hingga 50°C
Suhu penyimpanan	-20°C hingga 70°C
Berat	250 g
Dimensi	175 × 60 × 28 mm
Periode garansi	1 tahun

Model



Fluke 931

Fluke 931 Contact and Non-Contact Dual-Purpose Tachometer

-
- Roda 0,1 m
 - Kepala pengukuran kecepatan kerucut
 - Kepala pengukuran kecepatan kerucut dalam
 - Batang pemanjangan
 - 10 garis reflektif
-

Fluke. *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

www.fluke.com

BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/id

©2026 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

07/2026

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.